

CALIDAD GARANTIZADA

MANUAL DE USUARIO

Balanza electrónica

GALAXY



2^a Generación

INTRODUCCIÓN

Las básculas **TEK** son un equipo de medición de alta precisión, de bajo costo, adecuadas para supermercados, tiendas de comestibles y puntos de venta minorista.

Las básculas **TEK** están hechas con sensores de alta precisión.. Son máquinas versátiles, que funcionan con una batería recargable de **4V-4mA**. Las básculas se apagarán automáticamente cuando no se estén usando para ahorrar energía.

CARACTERÍSTICAS

-Capacidad máxima / división: 40 Kg / 5 g.

-Precisión: 1/3000 f. s.

-CA: 110 V ; Batería recargable de **(4V-4mAh / 20 h)** incluida.

-Almacenamiento: 4 memorias directas

-Acumulación: Hasta 99 operaciones.

-Funciones de memoria: Función de conteo, recuperación de memoria, dar cambio y borrar la memoria.

-Función de apagado automático para ahorrar energía.

-Displays:

Dislay de PESO: 5 dígitos

Display de PRECIO UNITARIO: 5 dígitos

Display de TOTAL: 6 dígitos

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

CERO: lleva a cero la báscula

TARA: Sustrae los valores a tarar

y cambia entre peso bruto y peso neto

MUE: Usada para el muestreo en conteo de piezas

CMB: Usada para calcular la cantidad de cambio

a devolver

0-9: Teclas numéricas usadas para introducir información

+: Acumula los valores

C: Borra la información acumulada

LUZ: Regula la intensidad del display LED

M: Usada para almacenar las memorias

DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

Testigos del display:

1. Indicador de tara: El LED de tara se encuentra en el **lado izquierdo** del display de PESO.
2. Indicador de alimentación CA: El LED de alimentación CA se encuentra en **lado izquierdo** del display de PESO:

PRECAUCIÓN

1. No sobrecargar la báscula, colocanco objetos más pesados de lo permitido (40 Kg).
2. Para evitar que se dañe la batería cuando se mantiene almacenada por largo tiempo, conectar a la corriente por 24 horas cada 2 o 3 meses.
3. Utilizar siempre el voltaje adecuado, según las indicaciones de este manual.
4. No utilizar ningún cable distinto al incluido originalmente con la báscula.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Preparación.

Después de abrir la caja, inserte el cable de poder en la báscula y luego a la corriente eléctrica, de esta manera su báscula ya estará lista para trabajar.

Algunos modelos cuentan con opción de trabajar con pilas alcalinas (no incluidas) y todas con batería recargable. Al presionar el botón de encendido hacia adelante trabajara con la batería recargable y hacia atrás con las pilas alcalinas, poniendolo en el centro el equipo se apagará.

Peso:

No sobrecargar la báscula con objetos que pesen mas de 40 Kg, si llegara a sobrecargarse, aparecerán las letras "FU" y sonará la alarma, quitar los objetos de inmediato para evitar daños en la celda de carga.

Ingresar precio unitario:

Mientras se pesa el objeto deseado, presionar en el teclado numérico (0-9) el precio unitario por kilogramo, y entonces aparecerá el precio total.

Tara:

Cuando se use un contenedor para pesar el o los objetos, colocar dicho contenedor sobre la bandeja, pulse la tecla TARA. Ahore coloque los objetos del contenedor y obtendrá el peso.

Varios productos:

Cuando un cliente desee obtener diferentes artículos de diferentes precios, esta báscula puede ir agregando uno por uno, y calcular el monto de la venta total, de la siguiente manera.

-Ponga el artículo A sobre la bandeja, digite el precio unitario, así obtendremos el precio de dicho artículo.

-Presione el botón (M+) y en el display de peso aparecerá "Add01", entonces remueva el artículo A de la bandeja-

-Poner el artículo B sobre la bandeja, y el peso de este aparecerá en el display de peso, digite el precio unitario del artículo B, así obtendremos el precio de dicho artículo.

-Presione el botón (M+) y en el display de peso aparecerá "Add02" entonces el display de precio total mostrará el total de los 2 artículos.

-Presione (MUE) para ingresar la suma de productos no pesados.

Para borrar:

Estando en la función suma (sumando diferentes artículos), presione la tecla (C) para terminar y salir de esta función.

Estando en la función suma y si digita mal un precio unitario, presione (C) para borrar y volverlo a digitar.

Cero:

Si estando en modo pesaje no hay objetos en la bandeja pero el display de peso no marca "0.000" presione la tecla (CERO).

Cuenta piezas:

-Presione la tecla (MUE), coloque sobre la báscula la muestra ej. 5 piezas, oprima el número de piezas de la muestra ej. (5), oprima nuevamente (MUE), coloque sobre la báscula el total de las piezas a contar, el display de peso indicará el número de piezas.

-Si conoce el peso unitario de las piezas a contar. Oprima el botón (CNT) coloque sobre la báscula el total de piezas, ingrese el peso unitario, el display de precio total indicará el número de piezas.

Memorias:

Si desea almacenar los precios de los productos mas vendidos , su báscula cuenta con teclas independientes para almacenar cada uno de estos (M1),(M2), etc.

Para almacenar, ingrese con el teclado el precio unitario del producto y oprima la tecla (M), despues oprima la tecla donde desee almacenarlo por ejemplo (M1) y quedará guardado.

Para utilizar una memoria previamente almacenada , solo tiene que oprimir la tecla donde previennete lo guardó, por ejemplo (M1).

GARANTÍA

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por 

CALIDAD GARANTIZADA



2^a Generación